



Commandor

Scale Master

Remote Display

RM-06

INDICATOR



| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| ชนิดจอแสดงภาพ (Display) | Red 7 Segment Super Bright LED |
| กำลังไฟ (Power Supply) | 180-230 VAC, 50 or 60 Hz, 3A |
| สัญญาณ (Input Signal) | Isolate RS-232 or 20 mA Current Loop |
| ขนาดตัวอักษร (Size) | อักษรสูง 4 นิ้ว Module สูง 4.75 นิ้ว |
| จำนวนตัวอักษร (Digits) | 6 ตัวอักษรแสดงหลักเต็ม |
| ช่วงเวลารอสัญญาณ (TimeOut) | 3 หรือ 5 วินาที (Jumper) |
| การเลือกสัญญาณ (Protocal) | 16 ชนิด (Jumper) |
| การเลือกความเร็ว (Baudrate) | 1200,2400,4800,9600 (Jumber) |
| จุดทศนิยม (Decimal point) | 0 – 3 ตำแหน่ง (Jumper) |
| ตัวกล่อง (Casing) | Coating Steel with Hood |

Specifications subject to change without notice